



# Informacja o produkcie

I Anteny I Czasze I Set top boxy I Stacje czołowe I Światłowody optyczne I Multi-przełączniki I Wzmacniacze I Gniazda I Akcesoria domowe I

*Odbiornik cyfrowy DVB-T HDTV*

## Funkcje

- ✓ MPEG4, HDTV oraz SDTV
- ✓ Szybka i łatwa instalacja
- ✓ Funkcja PVR poprzez zewnętrzny dysk HDD
- ✓ Niski pobór mocy

## Set Top Box Triax TR 41



TRIAX - your ultimate connection



## Specyfikacja techniczna Set top box Triax TR 41

<b>Typ</b>	<b>Triax TR 41</b>
<b>Nr art.</b>	<b>305039</b>
Tuner i kanały pracy	Złącze wejściowe: IEC żeńskie Zakres wejściowego pasma częstotliwości: 174 – 230 MHz, 470-862 MHz Impedancja wejściowa: 75 Ω niezrównoważony OFDM spektrum 2 k i 8 k Szerokość pasma 7 MHz, 8 MHz
Dekodowanie strumienia transportowego A/V MPEG	Strumień transportowy: MPEG-2 ISO / IEC 13818, MPEG4, AVC/H.264 HP@L4 Poziom profilu: MPEG-2 MP@HL, H.264 MP oraz poziom HP 4.1 Współczynnik wejścia: max. 100Mbit/s Współczynnik kształtu: 4:3 / 16:9 / auto Dekodowanie sygnału audio: AAC / AC3 / E-AC3 (DD+) / PCM Częstotliwość próbkowania: 32, 44.1 oraz 48 kHz
Dane wejściowe/wyjściowe A/V	Złącza audio: analogowe L/R, koncentryczne SPDIF Złącza video: HDMI, SCART Rozdzielczość HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i
Pamięć	Pamięć flash: pamięć 4 Mbyte DDR: 64 Mbyte
Zasilanie	Napięcie wejściowe: 110 – 240 VAC Pobór mocy: max. 8 W Typ: SMPS Pobór mocy w trybie stanby: max. 2 W



### TRIAx A/S

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld  
+45 76 82 22 00 • +45 75 68 79 66  
mail: triax@triax.dk • www.triax.com



**TRIAx - your ultimate connection**